



Flora Labor Műszaki Fejlesztő Kft.
1028 Budapest Mikes Kelemen u. 12B
tel.: +36 1 376 8735; +36 70 606 9839
www.floralabor.hu; info@floralabor.hu

A PHL automata padlólűtés lekapcsoló felhasználása

Ennek a berendezésnek az üzembe helyezése és javítása 230 V-os hálózati villanszereléssel jár, ezért ezt csak szakember végezheti! A munka megkezdése előtt győződjön meg a hálózat feszültségmentes állapotáról!

Alkalmazása

Akkor szükséges alkalmazni, ha a hűtött helyiségben a padlót fűtő zónákat hűtésre nem használják, és ezt nem oldja meg OV3 osztóvezérlő egy termosztátról több zónavezérléssel. Ez az automata lekapcsoló a rendszer hűtő üzemmódjában lezárja a padlót fűtő zónaszelepeket, és megszakítja a zónaszivattyúk áramkörét.

Bemenet

A **CS1** sorkapocshoz

csak hűtés üzemmódban 230 VAC fázis	F
230 VAC nulla	N

Kimenetek

A **CS3** és a **CS4** sorkapcsokon az **N*** pontok kapcsolt 230 VAC nullát adnak (maximum 2 A). Ezek megszakítják az ide kötött zónaszelepek és zónaszivattyúk áramkörét, ha a bemenet 230 VAC tápot kap.